



## LED-SMD/COB Birnenform 6er-Set mit Fernbedienung 5.1W 220-240V GU10 350lm 36° glass tint white



Artikelnummer: **404112**

Artikelnummer:	404112
Lichtfarbe:	<b>tint white (2700-6500K) 2700 K</b>
Lichtstrom:	<b>350 lm</b>
Abstrahl-/Halbwertswinkel	<b>36 °</b>
Spannung/Stromart:	<b>220-240 V AC 50/60 Hz</b>
Leistungsaufnahme:	<b>5,10 W</b>
Energieverbrauch:	<b>5 kWh/1000h</b>
Energieeffizienzklasse:	<b>A G F</b>
Dimmbar mit externem Dimmer:	<b>nein</b>
Lebensdauer:	<b>25000 h</b>
Abmessungen:	<b>50x57 mm</b>
Sockel:	<b>GU10</b>
Barcode:	<b>4018412686459</b>
Charge:	<b>EB0000000</b>

Eindrehen, fertig, los – so einfach ist smartes Licht. Mit tint bist du sofort startklar. Die LED-Reflektoren GU10 Retro white im Retro-Look bringen mit ihrem stylischen Glasgehäuse das Glühlampen-Feeling zurück in dein Zuhause und sind ein besonderer Hingucker. Die tint LED-Reflektoren GU10 Retro white im Vintage-Look sorgen für Weißtöne von warmweißem Licht (2700 K) bis hin zu aktivierendem Tageslicht (6500 K). Dank der beiliegenden tint white Fernbedienung lassen sich die smarten LED-Reflektoren intuitiv steuern ohne weitere Zusatzkäufe oder Downloads. Bis zu 50 tint Produkte lassen sich über die tint Fernbedienung bedienen. Dabei lassen sich tint Lampen einzeln, aber auch zusammengefasst in Gruppen als Einheit ansteuern. Die tint Fernbedienung white eignet sich ideal zur Steuerung von tint „white“ Produkten. Egal ob unterschiedliche Weißtöne oder Dimmen – mit der Fernbedienung sorgst du schnell und einfach für das richtige Licht. Dank ZigBee 3.0 lässt sich tint in gängige Smarthome-Systeme einbinden und bietet damit viele weitere Funktionen wie zum Beispiel Zeitsteuerung oder Kontrolle von unterwegs per App. tint hört außerdem aufs Wort: Steuer dein Licht bequem mit Amazon Alexa.

- Smartes Licht schnell und einfach über die mitgelieferte tint Fernbedienung „white“ steuern
- tint LED-Reflektor GU10 Retro white im Vintage-Look: Weißtöne von warmweißem Licht (2700 K) bis hin zu aktivierendem Tageslicht (6500 K) im Sparbundle
- Ein- und Ausschalten des Lichts, Dimmen und Gruppenfunktion
- tint hört aufs Wort: tint ist kompatibel mit allen Sprachassistenten mit integriertem Zigbee Smarthome Hub, wie zum Beispiel Amazon Alexa über den Echo (4. Generation).
- Smarthome ready: Einbindbar in viele gängige Smarthome-Systeme mit Zigbee-Gateway\*, zum Beispiel Philips Hue\*, Magenta SmartHome\*, Samsung SmartThings\* oder Amazon Alexa über Echo-Geräte mit integriertem Zigbee Smart Home Hub\*. \*Einschränkungen bei einzelnen Diensten möglich, aktuelle Infos findest du unter <https://hey-tint.de/partner>

### DATENBLATT

Artikel	Elektrische Daten	Lichttechnische Daten	Produktmaße + Gewicht
Artikelvariante 404112	Dimmbar mit externem Dimmer nein	Farbkonsistenz initial < 6	Länge/Tiefe 50 mm
Barcode Verpackungseinheit 4018412686459	Elektrischer Leistungsfaktor > 0,50	Farbwertanteil X 0,466	Breite 50 mm
Hersteller Müller-Licht	Energieeffizienzklasse (Skala A bis G): F	Farbwertanteil Y 0,413	Höhe 57 mm
<b>Produktverpackung</b>	Gewichteter Verbrauch 5 kWh/1000h	Farbtemperatur 2700 K	Gewicht 58,00 g
Type Colorbox	Lebensdauer Nominalwert 25000 h	Farbwiedergabeeigenschaft Ra ≥90	<b>Produktdaten</b>
Barcode1 4018412686459	Leistungsaufnahme Nominalwert 5,10 W	Abstrahl-/Halbwertswinkel 36 °	Beleuchtungstechnologie LED
Stück 1	Leistungsaufnahme Bereitschaftszustand 0,40 W	Lichtausbeute Nominalwert 73 lm/W	Farblich abstimmbare Lichtquelle ja
	Leistungsaufnahme vernetzter Bereitschaftszustand 0,45 W	Lichtfarbe tint white (2700-6500K)	Vernetzte Lichtquelle ja
	Nom. Stromstärke 40 mA	Lichtstrom Nominalwert 350 lm	Fernbedienung enthalten ja
	Spannung Nominalwert 220-240 V	Nutzlichtstrom 90° 350 lm	Maximale Umgebungstemperatur 35 °C
	Stromart AC	Spitzenlichtstärke 840 cd	Modell (Technisch) LED-GU10
	Frequenz Nominalwert 50/60 Hz	Spektrumbild	Nicht in Reflektoren betreiben ja
	Verschiebungsfaktor (cos φ) 0,92		Sockel GU10
			Inverkehrbringer Müller-Licht
			Marke Müller-Licht
			CE Kennzeichnung ja
			Garantieprodukt nein
			Lieferumfang 6x tint GU10 Spot white+color, Fernbedienung, Bedienungsanleitung