



LED-SMD/COB Birnenform tint Starter Set 9W E27 806lm white color



Artikelnummer: **404013**

| | |
|------------------------------|---|
| Artikelnummer: | 404013 |
| Lichtfarbe: | tint white+color (1800-6500K+RGB) 6500 K |
| Lichtstrom: | 806 lm |
| Abstrahl-/Halbwertswinkel | 200 ° |
| Spannung/Stromart: | 220-240 V AC 50/60 Hz |
| Leistungsaufnahme: | 9 W |
| Energieverbrauch: | 9 kWh/1000h |
| Energieeffizienzklasse: | F |
| Dimmbar mit externem Dimmer: | nein |
| Lebensdauer: | 20000 h |
| Abmessungen: | 60x118 mm |
| Sockel: | E27 |
| Barcode: | 4018412343369 |
| Charge: | PO5752200761 |

Eindrehen, fertig, los – so einfach ist smartes Licht. Mit dem tint Starter Set white+color bist du sofort startklar. Die LED-Lampen lassen sich ohne komplizierte Installation oder Downloads zum Beispiel über die tint Fernbedienung bedienen. Dabei lassen sich tint Lampen einzeln, aber auch zusammengefasst in Gruppen als Einheit ansteuern. Ebenso kann das Licht nach Belieben gedimmt werden. tint white+color sorgt für verschiedene Weißtöne von behaglichem superwarmweißem Licht bis hin zu aktivierendem Tageslicht. Darüber hinaus stehen bis zu 16 Millionen Farben zur Auswahl. Über die tint Fernbedienung wählst du ganz bequem zwischen voreingestellten Lichtszenen: Egal ob belebendes Arbeitslicht, buntes Partylicht oder beruhigendes Schlaflicht, tint sorgt immer für die richtige Stimmung. Dank der intelligenten Dual-Chip-Technologie mit Zigbee und Bluetooth bist du bei der smarten Lichtsteuerung flexibel: Steuere tint ganz einfach per Bluetooth über die kostenlose „tint Smart Light“ App. Hierfür benötigst du keine weiteren Geräte und kannst sofort loslegen. Dank ZigBee 3.0 ist tint darüber hinaus in gängige Smarthome-Systeme mit Zigbee-Gateway einbindbar und bietet damit viele weitere Funktionen, wie zum Beispiel die Zeitsteuerung oder Kontrolle von unterwegs. tint hört außerdem aufs Wort: Steuere dein Licht bequem per Amazon Alexa über Echo 4. Generation, Echo Plus oder Echo Studio

- tint Starter-Set white+color von MÜLLER-LICHT mit Fernbedienung: Weißtöne von superwarmweißem Licht (1800 K) bis hin zu aktivierendem Tageslicht (6500 K) sowie farbiges Licht RGB (bis zu 16 Mio. Farben)
- Intuitiv steuerbar über beiliegende tint Fernbedienung, erweiterbar auf bis zu 50 tint Produkte, voreingestellte Lichtszenen von „Romantik“ bis „Party“, individuell einstellbare Lichtgruppen
- 2x LED-Birnenform E27 white+color, stufenlos dimmbar, zum Beispiel per tint Fernbedienung (nicht mit herkömmlichen Dimmern steuerbar)
- Sprachsteuerung per Amazon Alexa über alle Echo-Geräte mit integriertem Zigbee Smart Home Hub, zum Beispiel Echo Plus oder Echo Studio
- Steuerung über Bluetooth per kostenloser „tint Smart Light“ App ohne weitere Geräte
- Smarthome ready: Einbindbar in viele gängige Smarthome-Systeme mit Zigbee-Gateway*, zum Beispiel Philips Hue*, MagentaZuhause*, Samsung SmartThings* oder Amazon Alexa über Echo Plus*. *Einschränkungen bei einzelnen

DATENBLATT

| Artikel | Elektrische Daten | Lichttechnische Daten | Produktmaße + Gewicht |
|-----------------------------------|---|---|--------------------------------------|
| Artikelvariante: 404013B | Dimmbar mit externem Dimmer: nein | Farbkonsistenz initial: < 6 | Länge/Tiefe: 60 mm |
| Barcode: 4018412343369 | Elektrischer Leistungsfaktor: > 0,52 | Farbwertanteil X: 0,313 | Breite: 60 mm |
| EPREL-Referenznummer: 1388554 | Energieeffizienzklasse (Skala A bis G): F | Farbwertanteil Y: 0,337 | Höhe: 118 mm |
| Hersteller: Müller-Licht | Energieverbrauch: 9 kWh/1000h | Farbtemperatur: 6500 K | Gewicht: 50,00 g |
| Produktverpackung | | | |
| Type: Colorbox | Lebensdauer Nominalwert: 20000 h | Farbwiedergabeeigenschaft R9: ≥60 | Produktdaten |
| Barcode1: 4018412343369 | Lebensdauerfaktor LED/OLED: 0,9 | Farbwiedergabeeigenschaft Ra: ≥90 | Beleuchtungstechnologie: LED |
| Inhalt (Produkte): 2 | Leistungsaufnahme Nominalwert: 9 W | Abstrahl-/Halbwertswinkel: 200 ° | Blendschutzschild: nein |
| Stück: 1 | Leistungsaufnahme vernetzter Bereitschaftszustand: 0,42 W | Lichtausbeute Nominalwert: 90 lm/W | Farblich abstimmbare Lichtquelle: ja |
| Abmessungen: L=178 B=68 H=162 mm | Leistungsaufnahme vernetzter Bereitschaftszustand: 0,43 W | Lichtfarbe: tint white+color (1800-6500K+RGB) | Vernetzte Lichtquelle: ja |
| Gewicht: 116,00 g | Nom. Stromstärke: 54 mA | Lichtstrom Nominalwert: 806 lm | Fernbedienung enthalten: ja |
| Gebindeverpackung | | | |
| Type: Innerbox | Spannung Nominalwert: 220-240 V | Lichtstromerhalt LED/OLED: 0,96 | Minimale Umgebungstemperatur: -20 °C |
| Barcode1: 4018412343376 | Stromart: AC | Lichtstromäquivalenz zu Inkandeszenz: 60 W | Maximale Umgebungstemperatur: 35 °C |
| Stück: 4 | Frequenz Nominalwert: 50/60 Hz | Spezialartikel: nein | Modell (Technisch): LED-A60 |
| Abmessungen: L=276 B=188 H=172 mm | Verschiebungsfaktor (cos φ): 0,90 | Stroboskopeffekt: 0,1 | Nicht in Reflektoren betreiben: ja |
| Transportverpackung | | | |
| Type: Transportkarton | Batteriedetails | | Socket: E27 |
| Barcode1: 4018412343383 | Enthaltene Anzahl: 2 | Batterie: AAA Pairdeer | Inverkehrbringer: Müller-Licht |
| Stück: 48 | | | Marke: Müller-Licht |
| Abmessungen: L=580 B=583 H=363 mm | | | CE Kennzeichnung: ja |
| Gewicht: 1050,00 g | | | Garantieprodukt: nein |
| | | Lieferumfang: 2x A60 9W (60W)E27 806lm tint Starter Set white+color, Bedienungsanleitung, Montagmaterial, tint Fernbedienung, 2x AAA Batterien, Wandhalterung | |

