



LED-SMD/COB Birnenform tint und Magenta SmartHome Starterset S1



Artikelnummer: **404054**

Artikelnummer:	404054
Lichtfarbe:	warmwhite 2700 K
Lichtstrom:	806 lm
Abstrahl-/Halbwertswinkel	240 °
Spannung/Stromart:	220-240 V AC 50/60 Hz
Leistungsaufnahme:	9 W
Energieverbrauch:	9 kWh/1000h
Energieeffizienzklasse:	A
Dimmbar mit externem Dimmer:	nein
Lebensdauer:	25000 h
Abmessungen:	60x120 mm
Sockel:	E27
Barcode:	
Charge:	<i>PRA0006987</i>

Das tint und Magenta SmartHome Starter Set ist der smarte Einstieg in dein vernetztes Zuhause. Somit bist du sofort startklar und das ohne weitere Zusatzkäufe. Schließe dazu die Magenta SmartHome Base ganz einfach an deinen WLAN-Router an, lade die kostenlose Magenta SmartHome App herunter und folge den Anweisungen in der App. Drehe die warmweißen LED-Leuchtmittel tint dimming ein, positioniere den SmartHome Tür-/Fensterkontakt magnetisch und verbinde alles ganz einfach mit der Magenta SmartHome App. Die SmartHome Base ist die Verbindung zwischen tint und der Magenta SmartHome App und sorgt dafür, dass alle Komponenten miteinander kommunizieren. Durch die Einbindung in Magenta SmartHome kannst du mit tint die Beleuchtung und dein Zuhause smart steuern. Dank der App-Steuerung sind viele weitere Funktionen möglich, wie zum Beispiel die Kontrolle von unterwegs oder die Zeitsteuerung, die die Beleuchtung zur gewünschten Zeit automatisch an- und wieder ausschaltet. Ebenso können auf Wunsch mehrere tint Produkte gruppiert und mit einem Klick gesteuert werden. Darüber hinaus kannst du weitere viele smarte Geräte unterschiedlicher Hersteller in Magenta SmartHome integrieren und ganz einfach per App steuern. Die Magenta SmartHome Base ist mit den Funkstandards Zigbee, HomeMatic, HomeMaticIP, DECT ULE und WLAN kompatibel. Dadurch stehen weitere Möglichkeiten zur Verfügung, unter anderem die Automatisierung smarter Regeln mit dem SmartHome Tür-/Fensterkontakt magnetisch oder einem SmartHome Bewegungsmelder innen – ein smartes Zuhause für eine hohe Energieeffizienz, mehr Sicherheit und Komfort.

- Smarter Einstieg mit tint und MagentaZuhause. Ein vernetztes Zuhause ohne weitere Zusatzkäufe. tint ist das smarte Lichtsystem von MÜLLER-LICHT. Die MagentaZuhause Base ist die Verbindung zwischen tint und der MagentaZuhause App und sorgt dafür, dass alle miteinander kommunizieren.
- Neben der Kontrolle von unterwegs und der Zeitsteuerung sind dank der App-Steuerung weitere smarte Funktionen möglich. Gruppiere beispielsweise mehrere tint Produkte und steuere diese gleichzeitig mit einem Klick oder lass dir dank des SmartHome Tür-/Fensterkontakts magnetisch beim unbefugten Öffnen einer Tür eine Push-Nachricht anzeigen.
- Integriere viele smarte Geräte unterschiedlicher Hersteller in MagentaZuhause und steuere diese ganz einfach per App oder per Sprache – ein smartes Zuhause für eine hohe Energieeffizienz, mehr Sicherheit und Komfort.
- 2x tint LED-Birnenform E27 dimming warmwhite von MÜLLER-LICHT: Schönes, warmweißes Licht (2700 K) für eine gemütliche Atmosphäre, 1x Magenta SmartHome Base, SmartHome Tür-/Fensterkontakt magnetisch
- Steuerbar per Sprachsteuerung, zum Beispiel über Telekom Smart Speaker mini oder über alle Amazon Alexa Echo-Geräte

DATENBLATT

Artikel	
Artikelvariante	404054
EPREL-Referenznummer	999768
Hersteller	Müller-Licht
Verpackungsdaten	
Prim/Stück	1
Prim/Abmessungen	L=350 B=255 H=135 mm

Elektrische Daten	
Dimmbar mit externem Dimmer	nein
Elektrischer Leistungsfaktor	> 0,50
Energieeffizienzklasse (Skala A bis G):	F
Gewichteter Verbrauch	9 kWh/1000h
Lebensdauer Nominalwert	25000 h
Leistungsaufnahme Nominalwert	9 W
Nom. Stromstärke	55 mA
Spannung Nominalwert	220-240 V
Stromart	AC
Frequenz Nominalwert	50/60 Hz
Verschiebungsfaktor (cos φ)	0,88
Batteriedetails	
Batterie	CR 2450 Li Energizer

Lichttechnische Daten	
Farbkonsistenz initial	< 6
Farbwertanteil X	0,459
Farbwertanteil Y	0,413
Farbtemperatur	2700 K
Farbwiedergabeeigenschaft Ra	≥80
Abstrahl-/Halbwertswinkel	240 °
Lichtausbeute Nominalwert	90 lm/W
Lichtfarbe	warmwhite
Lichtstrom Nominalwert	806 lm
Lichtstromäquivalenz zu Inkandeszenz	60 W
Spektrumbild	
Leuchtendaten	
Memoryfunktion	ja

Produktmaße + Gewicht	
Länge/Tiefe	60 mm
Breite	60 mm
Höhe	120 mm
Gewicht	1100,00 g
Produktdaten	
Beleuchtungstechnologie	LED
Farblich abstimmbare Lichtquelle	ja
Vernetzte Lichtquelle	ja
Minimale Umgebungstemperatur	-20 °C
Maximale Umgebungstemperatur	24 °C
Modell (Technisch)	LED-A60
Nicht in Reflektoren betreiben	ja
Sockel	E27
Inverkehrbringer	Müller-Licht
Marke	Müller-Licht
CE Kennzeichnung	ja
Garantieprodukt	nein
Lieferumfang	tint und Magenta SmartHome Starterset S1, Bedienungsanleitung, Montagematerial, 1 SmartHome Base, 1 Tür-/Fensterkontakt magnetisch, 2 tint E27 dimming