

LED-SMD/COB Birnenform tint und Magenta SmartHome Starter Set S2







Artikelnummer: **404055**

Artikelnummer:	404055
Lichtfarbe:	warmwhite 2700 K
Lichtstrom:	470 lm
Abstrahl-/Halbwertswinkel	240 °
Spannung/Stromart:	220-240 V AC 50/60 Hz
Leistungsaufnahme:	4,5 W
Energieverbrauch:	5 kWh/1000h
Energieeffizienzklasse:	F
Dimmbar mit externem Dimmer:	nein
Lebensdauer:	15000 h
Abmessungen:	120x60 mm
Sockel:	E27
Barcode:	4018412679499

Das tint und Magenta SmartHome Starter Set ist der smarte Einstieg in Dein vernetztes Zuhause. Somit bist Du sofort startklar und das ohne weitere Zusatzkäufe. Schließe dazu die Magenta SmartHome Base ganz einfach an Deinen WLAN-Router an, lade die kostenlose Magenta SmartHome App herunter und folge den Anweisungen in der App. Drehe die warmweißen LED-Leuchtmittel tint dimming ein, positioniere den SmartHome Tür-/Fensterkontakt magnetisch und verbinde alles ganz einfach mit der Magenta SmartHome App. Die SmartHome Base ist die Verbindung zwischen tint und der Magenta SmartHome App und sorgt dafür, dass alle Komponenten miteinander kommunizieren. Durch die Einbindung in Magenta SmartHome kannst Du mit tint die Beleuchtung und Dein Zuhause smart steuern. Dank der App-Steuerung sind viele weitere Funktionen möglich wie z.B. die Kontrolle von unterwegs oder die Zeitsteuerung, die die Beleuchtung zur gewünschten Zeit automatisch an- und wieder ausschaltet. Ebenso können auf Wunsch mehrere tint-Produkte gruppiert und mit einem Klick gesteuert werden. Darüber hinaus kannst Du weitere viele smarte Geräte unterschiedlicher Hersteller in Magenta SmartHome integrieren und ganz einfach per App steuern. Die Magenta SmartHome Base ist mit den Funkstandards Zigbee, HomeMatic, HomeMaticIP, DECT ULE und WLAN kompatibel. Dadurch stehen weitere Möglichkeiten zur Verfügung unter anderem die Automatisierung smarterer Regeln mit dem SmartHome Tür-/Fensterkontakt magnetisch oder einem SmartHome Bewegungsmelder innen - ein smartes Zuhause für eine hohe Energieeffizienz, mehr Sicherheit und Komfort.

- Smarter Einstieg mit tint und Magenta SmartHome. Ein vernetztes Zuhause ohne weitere Zusatzkäufe. tint ist das smarte Lichtsystem von MÜLLER-LICHT. Die Magenta SmartHome Base ist die Verbindung zwischen tint und der Magenta SmartHome App und sorgt dafür, dass alle miteinander kommunizieren.
- Neben der Kontrolle von unterwegs und der Zeitsteuerung sind dank der App-Steuerung weitere smarte Funktionen möglich. Gruppiere beispielsweise mehrere tint-Produkte und steuere diese gleichzeitig mit einem Klick oder lass Dir dank des SmartHome Tür-/Fensterkontakts magnetisch beim unbefugten Öffnen einer Tür eine Push-Nachricht anzeigen.
- Integriere viele smarte Geräte unterschiedlicher Hersteller in Magenta SmartHome und steuere diese ganz einfach per App oder per Sprache - ein smartes Zuhause für eine hohe Energieeffizienz, mehr Sicherheit und Komfort.
- 2x tint LED-Birnenform E27 Retro dimming warmwhite von MÜLLER-LICHT: Schönes, warmweißes Licht (2700 K) für eine gemütliche Atmosphäre, 1x Magenta SmartHome Base, SmartHome Tür-/Fensterkontakt magnetisch
- Steuerbar per Sprachsteuerung, z.B. über Telekom Smart Speaker mini oder über alle Amazon Alexa Echo-Geräte

DATENBLATT

Artikel	Elektrische Daten	Lichttechnische Daten	Produktmaße + Gewicht
Artikelvariante: 404055	Dimmbar mit externem Dimmer: nein	Farbkonsistenz initial: < 6	Länge/Tiefe: 120 mm
Barcode: 4018412679499	Elektrischer Leistungsfaktor: > 0,52	Farbwertanteil X: 0,436	Breite: 60 mm
EPREL-Referenznummer: 999771	Energieeffizienzklasse: (Skala A bis G): F	Farbwertanteil Y: 0,393	Höhe: 60 mm
Hersteller: Müller-Licht	ERP Anwendungsbereich: Lichtquelle - Label vorhanden	Farbtemperatur: 2700 K	Gewicht: 1100,00 g
Verpackung	Gewichteter Verbrauch: 5 kWh/1000h	Farbwiedergabeigenschaft Ra: ≥80	Produktdaten
Colorbox/Barcode 1: 4018412679499	Lebensdauer Nominalwert: 15000 h	Abstrahl-/Halbwertswinkel: 240 °	Austausch stromlos: nein
Colorbox/Inhalt (Stück): 1	Leistungsaufnahme Nominalwert: 4,5 W	Lichtausbeute Nominalwert: 104 lm/W	Beleuchtungstechnologie: LED
Colorbox/Gewicht: 1800,00 g	Leistungsaufnahme vernetzter Bereitschaftszustand: 0,50 W	Lichtfarbe: warmwhite	Belüftung erforderlich: ja
Colorbox/Abmessungen: L=350 B=255 H=135 mm	Leistungsaufnahme vernetzter Bereitschaftszustand: 0,50 W	Lichtstrom Nominalwert: 470 lm	Vernetzte Lichtquelle: ja
Transportkarton/Barcode 1: 4018412679499	Nom. Stromstärke: 35 mA	Lichtstromäquivalenz zu Inkandeszenz: 40 W	Minimale Umgebungstemperatur: -20 °C
Transportkarton/Inhalt (Stück): 1	Spannung Nominalwert: 220-240 V	Spektrumbild: 	Maximale Umgebungstemperatur: 24 °C
Umwelteigenschaften	Stromart: AC	Leuchtdaten	Modell (Technisch): LED-A60
Triman-Kennzeichen: 	Frequenz Nominalwert: 50/60 Hz	Memoryfunktion: ja	Nicht in Reflektoren betreiben: ja
WEEE-Produkt: 	Verschiebungsfaktor (cos φ): 0,88		Socket: E27
 Recycling			Inverkehrbringer: Müller-Licht
			Marke: Müller-Licht
			CE Kennzeichnung: ja
			Garantieprodukt: nein
			Lieferumfang: tint und Magenta SmartHome Starter Set S2, Bedienungsanleitung, Montagematerial, 1 SmartHome Base, 1 SmartHome Tür-/Fensterkontakt magnetisch, 2 tint E27 dimming