

LED-SMD/COB Birnenform tint und Magenta SmartHome Starter Set S2





Artikelnummer: **404055**

| | |
|------------------------------|------------------------------|
| Artikelnummer: | 404055 |
| Lichtfarbe: | warmwhite 2700 K |
| Lichtstrom: | 470 lm |
| Abstrahl-/Halbwertswinkel | 240 ° |
| Spannung/Stromart: | 220-240 V AC 50/60 Hz |
| Leistungsaufnahme: | 4,5 W |
| Energieverbrauch: | 5 kWh/1000h |
| Energieeffizienzklasse: | A G F |
| Dimmbar mit externem Dimmer: | nein |
| Lebensdauer: | 15000 h |
| Abmessungen: | 120x60 mm |
| Sockel: | E27 |
| Barcode: | 4018412679499 |

Das tint und Magenta SmartHome Starter Set ist der smarte Einstieg in dein vernetztes Zuhause. Somit bist du sofort startklar und das ohne weitere Zusatzkäufe. Schließe dazu die Magenta SmartHome Base ganz einfach an einen WLAN-Router an, lade die kostenlose Magenta SmartHome App herunter und folge den Anweisungen in der App. Drehe die warmweißen LED-Leuchtmittel tint dimming ein, positioniere den SmartHome Tür-/Fensterkontakt magnetisch und verbinde alles ganz einfach mit der Magenta SmartHome App. Die SmartHome Base ist die Verbindung zwischen tint und der Magenta SmartHome App und sorgt dafür, dass alle Komponenten miteinander kommunizieren. Durch die Einbindung in Magenta SmartHome kannst du mit tint die Beleuchtung und dein Zuhause smart steuern. Dank der App-Steuerung sind viele weitere Funktionen möglich, wie zum Beispiel die Kontrolle von unterwegs oder die Zeitsteuerung, die die Beleuchtung zur gewünschten Zeit automatisch an- und wieder ausschaltet. Ebenso können auf Wunsch mehrere tint Produkte gruppiert und mit einem Klick gesteuert werden. Darüber hinaus kannst du weitere viele smarte Geräte unterschiedlicher Hersteller in Magenta SmartHome integrieren und ganz einfach per App steuern. Die Magenta SmartHome Base ist mit den Funkstandards Zigbee, HomeMatic, HomeMaticIP, DECT ULE und WLAN kompatibel. Dadurch stehen weitere Möglichkeiten zur Verfügung unter anderem die Automatisierung smarter Regeln mit dem SmartHome Tür-/Fensterkontakt magnetisch oder einem SmartHome Bewegungsmelder innen – ein smartes Zuhause für eine hohe Energieeffizienz, mehr Sicherheit und Komfort.

- Smarter Einstieg mit tint und Magenta SmartHome. Ein vernetztes Zuhause ohne weitere Zusatzkäufe. tint ist das smarte Lichtsystem von MÜLLER-LICHT. Die Magenta SmartHome Base ist die Verbindung zwischen tint und der Magenta SmartHome App und sorgt dafür, dass alle miteinander kommunizieren.
- Neben der Kontrolle von unterwegs und der Zeitsteuerung sind dank der App-Steuerung weitere smarte Funktionen möglich. Gruppiere beispielsweise mehrere tint Produkte und steuere diese gleichzeitig mit einem Klick oder lass dir dank des SmartHome Tür-/Fensterkontakts magnetisch beim unbefugten Öffnen einer Tür eine Push-Nachricht anzeigen.
- Integriere viele smarte Geräte unterschiedlicher Hersteller in Magenta SmartHome und steuere diese ganz einfach per App oder per Sprache – ein smartes Zuhause für eine hohe Energieeffizienz, mehr Sicherheit und Komfort.
- 2x tint LED-Birnenform E27 Retro dimming warmwhite von MÜLLER-LICHT: Schönes, warmweißes Licht (2700 K) für eine gemütliche Atmosphäre, 1x Magenta SmartHome Base, SmartHome Tür-/Fensterkontakt magnetisch
- Steuerbar per Sprachsteuerung, zum Beispiel über Telekom Smart Speaker mini oder über alle Amazon Alexa Echo-Geräte

DATENBLATT

| Artikel | Elektrische Daten | Lichttechnische Daten | Produktmaße + Gewicht |
|---|---|--|---|
| Artikelvariante: 404055 | Dimmbar mit externem Dimmer: nein | Farbkonsistenz initial: < 6 | Länge/Tiefe: 120 mm |
| Barcode: 4018412679499 | Elektrischer Leistungsfaktor: > 0,52 | Farbwertanteil X: 0,436 | Breite: 60 mm |
| EPREL-Referenznummer: 999771 | Energieeffizienzklasse (Skala A bis G): F | Farbwertanteil Y: 0,393 | Höhe: 60 mm |
| Hersteller: Müller-Licht | Gewichteter Verbrauch: 5 kWh/1000h | Farbtemperatur: 2700 K | Gewicht: 1100,00 g |
| Verpackung | Lebensdauer Nominalwert: 15000 h | Farbwiedergabebeigenschaft Ra: ≥80 | Produkttypen |
| Colorbox/Barcode 1: 4018412679499 | Leistungsaufnahme Nominalwert: 4,5 W | Abstrahl-/Halbwertswinkel: 240 ° | Austausch stromlos: nein |
| Colorbox/Inhalt (Stück): 1 | Leistungsaufnahme vernetzter Bereitschaftszustand: 0,50 W | Lichtausbeute Nominalwert: 104 lm/W | Beleuchtungstechnologie: LED |
| Colorbox/Gewicht: 1800,00 g | Leistungsaufnahme vernetzter Bereitschaftszustand: 0,50 W | Lichtfarbe: warmwhite | Belüftung erforderlich: ja |
| Colorbox/Abmessungen: L=350 B=255 H=135 mm | Nom. Stromstärke: 35 mA | Lichtstrom Nominalwert: 470 lm | Vernetzte Lichtquelle: ja |
| Transportkarton/Barcode 1: 4018412679499 | Spannung Nominalwert: 220-240 V | Lichtstromäquivalenz zu Inkandeszenz: 40 W | Minimale Umgebungstemperatur: -20 °C |
| Umwelteigenschaften | Stromart: AC | Spektrumbild | Maximale Umgebungstemperatur: 24 °C |
| Triman-Kennzeichen | Frequenz Nominalwert: 50/60 Hz |  | Modell (Technisch): LED-A60 |
| WEEE-Produkt | Verschiebungsfaktor (cos φ): 0,88 | Leuchtdaten | Nicht in Reflektoren betreiben: ja |
|  | | Memoryfunktion: ja | Sockel: E27 |
| | | | Inverkehrbringer: Müller-Licht |
| | | | Marke: Müller-Licht |
| | | | CE Kennzeichnung: ja |
| | | | Garantieprodukt: nein |
| | | | Lieferumfang: tint und Magenta SmartHome Starter Set S2, Bedienungsanleitung, Montagematerial, 1 SmartHome Base, 1 Tür-/Fensterkontakt magnetisch, 2 tint E27 dimming |