

## LED-SMD/COB Birnenform tint und Magenta SmartHome Starter Set L




Artikelnummer: **404057**

Artikelnummer:	404057
Lichtfarbe:	<b>tint white (2700-6500K) 2700 K</b>
Lichtstrom:	<b>806 lm</b>
Abstrahl-/Halbwertswinkel	<b>240 °</b>
Spannung/Stromart:	<b>220-240 V AC 50/60 Hz</b>
Leistungsaufnahme:	<b>9 W</b>
Energieverbrauch:	<b>9 kWh/1000h</b>
Energieeffizienzklasse:	<b>A</b>
Dimmbar mit externem Dimmer:	<b>nein</b>
Lebensdauer:	<b>25000 h</b>
Abmessungen:	<b>60x120 mm</b>
Sockel:	<b>E27</b>
Barcode:	<b>4018412679512</b>

Das tint und Magenta SmartHome Starter Set ist der smarte Einstieg in dein vernetztes Zuhause. Somit bist du sofort startklar und das ohne weitere Zusatzkäufe. Schließe dazu die Magenta SmartHome Base ganz einfach an deinen WLAN-Router an, lade die kostenlose Magenta SmartHome App herunter und folge den Anweisungen in der App. Drehe die tint LED-Leuchtmittel white ein. Erlebe indirekte Beleuchtung mit dem tint LED-Strip white+color. Schalte vorhandene Leuchten mithilfe des tint Smart Power Strips smart ein und aus und verbinde alles ganz einfach mit der Magenta SmartHome App. Starte direkt mit der Sprachsteuerung dank des Telekom Smart Speakers mini oder schalte mit dem SmartHome Bewegungsmelder innen dein Licht automatisch ein und erkenne fremde Bewegungen in deinem Zuhause. Die Magenta SmartHome App sorgt in Kombination mit der SmartHome Base dafür, dass alle Komponenten miteinander kommunizieren. Durch die Einbindung in Magenta SmartHome kannst du mit tint die Beleuchtung und dein Zuhause smart steuern. Dank der App-Steuerung sind viele weitere Funktionen möglich, wie zum Beispiel die Kontrolle von unterwegs oder die Zeitsteuerung, die die Beleuchtung zur gewünschten Zeit automatisch an- und wieder ausschaltet. Ebenso können auf Wunsch mehrere tint Produkte gruppiert und mit einem Klick gesteuert werden. Darüber hinaus kannst du weitere viele smarte Geräte unterschiedlicher Hersteller in Magenta SmartHome integrieren und ganz einfach per App steuern. Die Magenta SmartHome Base ist mit den Funkstandards Zigbee, HomeMatic, HomeMaticIP, DECT ULE und WLAN kompatibel. Dadurch stehen weitere Möglichkeiten zur Verfügung unter anderem die Automatisierung smarter Regeln mit einem SmartHome Tür-/Fensterkontakt magnetisch oder dem SmartHome Bewegungsmelder innen - ein smartes Zuhause für eine hohe Energieeffizienz, mehr Sicherheit und Komfort.

- Smarter Einstieg mit tint und Magenta SmartHome. Ein vernetztes Zuhause ohne weitere Zusatzkäufe. tint ist das smarte Lichtsystem von MÜLLER-LICHT. Die Magenta SmartHome Base ist die Verbindung zwischen tint und der Magenta SmartHome App und sorgt dafür, dass alle miteinander kommunizieren.
- Neben der Kontrolle von unterwegs und der Zeitsteuerung sind dank der App-Steuerung weitere smarte Funktionen möglich. Gruppiere beispielsweise mehrere tint Produkte und steuere diese gleichzeitig mit einem Klick oder lass dir dank des SmartHome Bewegungsmelders innen bei unbefugten Bewegungen in deinem Zuhause eine Push-Nachricht anzeigen.
- Integriere viele smarte Geräte unterschiedlicher Hersteller in Magenta SmartHome und steuere sie diese ganz einfach per App oder per Sprache - ein smartes Zuhause für eine hohe Energieeffizienz, mehr Sicherheit und Komfort.
- 3x tint LED-Birnenform E27 white von MÜLLER-LICHT, 1x tint LED-Strip white+color von MÜLLER-LICHT, 1x tint Smart Power Strip von MÜLLER-LICHT, 1x Magenta SmartHome Base, 1x Magenta Smart Speaker mini, 1x Magenta SmartHome Bewegungsmelder innen
- Steuerbar per Sprachsteuerung, zum Beispiel über Telekom Smart Speaker Mini oder über alle Amazon Alexa Echo-Geräte

### DATENBLATT

Artikel	Elektrische Daten	Lichttechnische Daten	Produktmaße + Gewicht
Artikelvariante: 404057	Dimmbar mit externem Dimmer: nein	Farbkonsistenz initial: < 6	Länge/Tiefe: 60 mm
Barcode: 4018412679512	Elektrischer Leistungsfaktor: > 0,50	Farbwertanteil X: 0,459	Breite: 60 mm
Verpackung	Energieeffizienzklasse (Skala A bis G): F	Farbwertanteil Y: 0,413	Höhe: 120 mm
Colorbox/Barcode 1: 4018412679512	Gewichteter Verbrauch: 9 kWh/1000h	Farbtemperatur: 2700 K	Gewicht: 2500,00 g
Colorbox/Inhalt (Stück): 1	Lebensdauer Nominalwert: 25000 h	Farbwiedergabebeiwert Ra: ≥80	Produktdaten
Colorbox/Abmessungen: L=325 B=325 H=280 mm	Leistungsaufnahme Nominalwert: 9 W	Abstrahl-/Halbwertswinkel: 240 °	Austausch stromlos: nein
Transportkarton/Barcode 1: 4018412679512	Nom. Stromstärke: 55 mA	Lichtausbeute Nominalwert: 90 lm/W	Beleuchtungstechnologie: LED
Transportkarton/Abmessungen: L=325 B=325 H=280 mm	Spannung Nominalwert: 220-240 V	Lichtfarbe: tint white (2700-6500K)	Belüftung erforderlich: ja
Umwelteigenschaften	Stromart: AC	Lichtstrom Nominalwert: 806 lm	Farblich abstimmbare Lichtquelle: ja
Triman-Kennzeichen	Frequenz Nominalwert: 50/60 Hz	Lichtstromäquivalenz zu Inkandeszenz: 60 W	Vernetzte Lichtquelle: ja
	Verschiebungsfaktor (cos φ): 0,88	Spektrumbild	Minimale Umgebungstemperatur: -20 °C
	Batteriedetails		Maximale Umgebungstemperatur: 35 °C
	Enthaltene Anzahl: 1	Leuchtdaten	Modell (Technisch): LED-A60
	Enthaltener Typ: C	Memoryfunktion: ja	Nicht in Reflektoren betrieblen: ja
	Typengruppe: Primär		Socket: E27
WEEE-Produkt			Inverkehrbringer: Müller-Licht
			Marke: Müller-Licht
			CE Kennzeichnung: ja
			Garantieprodukt: nein
			Lieferumfang: tint und Magenta SmartHome Starter Set L, Bedienungsanleitung, Montagematerial, 1 SmartHome Base, 1 Bewegungsmelder, 3 tint E27 white, 1 tint Smart Power Strip, 1 tint Indoor-Strip white+color, 1 Magenta Smart Speaker mini