



LED-SMD/COB Birnenform tint und Magenta SmartHome Starterset S1



Artikelnummer: **404054**

Artikelnummer:	404054
Lichtfarbe:	warmwhite 2700 K
Lichtstrom:	806 lm
Abstrahl-/Halbwertswinkel	240 °
Spannung/Stromart:	220-240 V AC 50/60 Hz
Leistungsaufnahme:	9 W
Energieverbrauch:	9 kWh/1000h
Energieeffizienzklasse:	A
Dimmbar mit externem Dimmer:	nein
Lebensdauer:	25000 h
Abmessungen:	60x120 mm
Sockel:	E27
Barcode:	
Charge:	PRA0005781

Das tint und Magenta SmartHome Starter Set ist der smarte Einstieg in dein vernetztes Zuhause. Somit bist du sofort startklar und das ohne weitere Zusatzkäufe. Schließe dazu die Magenta SmartHome Base ganz einfach an deinen WLAN-Router an, lade die kostenlose Magenta SmartHome App herunter und folge den Anweisungen in der App. Drehe die warmweißen LED-Leuchtmittel tint dimming ein, positioniere den SmartHome Tür-/Fensterkontakt magnetisch und verbinde alles ganz einfach mit der Magenta SmartHome App. Die SmartHome Base ist die Verbindung zwischen tint und der Magenta SmartHome App und sorgt dafür, dass alle Komponenten miteinander kommunizieren. Durch die Einbindung in Magenta SmartHome kannst du mit tint die Beleuchtung und dein Zuhause smart steuern. Dank der App-Steuerung sind viele weitere Funktionen möglich, wie zum Beispiel die Kontrolle von unterwegs oder die Zeitsteuerung, die die Beleuchtung zur gewünschten Zeit automatisch an- und wieder ausschaltet. Ebenso können auf Wunsch mehrere tint Produkte gruppiert und mit einem Klick gesteuert werden. Darüber hinaus kannst du weitere viele smarte Geräte unterschiedlicher Hersteller in Magenta SmartHome integrieren und ganz einfach per App steuern. Die Magenta SmartHome Base ist mit den Funkstandards Zigbee, HomeMatic, HomeMaticIP, DECT ULE und WLAN kompatibel. Dadurch stehen weitere Möglichkeiten zur Verfügung, unter anderem die Automatisierung smarter Regeln mit dem SmartHome Tür-/Fensterkontakt magnetisch oder einem SmartHome Bewegungsmelder innen – ein smartes Zuhause für eine hohe Energieeffizienz, mehr Sicherheit und Komfort.

- Smarter Einstieg mit tint und MagentaZuhause. Ein vernetztes Zuhause ohne weitere Zusatzkäufe. tint ist das smarte Lichtsystem von MÜLLER-LICHT. Die MagentaZuhause Base ist die Verbindung zwischen tint und der MagentaZuhause App und sorgt dafür, dass alle miteinander kommunizieren.
- Neben der Kontrolle von unterwegs und der Zeitsteuerung sind dank der App-Steuerung weitere smarte Funktionen möglich. Gruppiere beispielsweise mehrere tint Produkte und steuere diese gleichzeitig mit einem Klick oder lass dir dank des SmartHome Tür-/Fensterkontakts magnetisch beim unbefugten Öffnen einer Tür eine Push-Nachricht anzeigen.
- Integriere viele smarte Geräte unterschiedlicher Hersteller in MagentaZuhause und steuere diese ganz einfach per App oder per Sprache – ein smartes Zuhause für eine hohe Energieeffizienz, mehr Sicherheit und Komfort.
- 2x tint LED-Birnenform E27 dimming warmwhite von MÜLLER-LICHT: Schönes, warmweißes Licht (2700 K) für eine gemütliche Atmosphäre, 1x Magenta SmartHome Base, SmartHome Tür-/Fensterkontakt magnetisch
- Steuerbar per Sprachsteuerung, zum Beispiel über Telekom Smart Speaker mini oder über alle Amazon Alexa Echo-Geräte

DATENBLATT

Artikel	Elektrische Daten	Lichttechnische Daten	Produktmaße + Gewicht
Artikelvariante 404054	Dimmbar mit externem Dimmer nein	Farbkonsistenz initial < 6	Länge/Tiefe 60 mm
EPREL-Referenznummer 999768	Elektrischer Leistungsfaktor > 0,50	Farbwertanteil X 0,459	Breite 60 mm
Hersteller Müller-Licht	Energieeffizienzklasse (Skala A bis G): F	Farbwertanteil Y 0,413	Höhe 120 mm
Produktverpackung	Gewichteter Verbrauch 9 kWh/1000h	Farbtemperatur 2700 K	Gewicht 1100,00 g
Stück 1	Lebensdauer Nominalwert 25000 h	Farbwiedergabeeigenschaft Ra ≥80	Produktdaten
Abmessungen L=350 B=255 H=135 mm	Leistungsaufnahme Nominalwert 9 W	Abstrahl-/Halbwertswinkel 240 °	Beleuchtungstechnologie LED
Transportverpackung	Nom. Stromstärke 55 mA	Lichtausbeute Nominalwert 90 lm/W	Farblich abstimmbare Lichtquelle ja
Barcode1 4018412679482	Spannung Nominalwert 220-240 V	Lichtfarbe warmwhite	Vernetzte Lichtquelle ja
	Stromart AC	Lichtstrom Nominalwert 806 lm	Minimale Umgebungstemperatur -20 °C
	Frequenz Nominalwert 50/60 Hz	Lichtstromäquivalenz zu Inkandeszenz 60 W	Maximale Umgebungstemperatur 24 °C
	Verschiebungsfaktor (cos φ) 0,88	Spektrumbild	Modell (Technisch) LED-A60
	Batteriedetails		Nicht in Reflektoren betreiben ja
	Batterie CR 2450 Li Energizer		Sockel E27
			Inverkehrbringer Müller-Licht
			Marke Müller-Licht
			CE Kennzeichnung ja
			Garantieprodukt nein
			Lieferumfang tint und Magenta SmartHome Starterset S1, Bedienungsanleitung, Montageanleitung, 1 SmartHome Base, 1 Tür-/Fensterkontakt magnetisch, 2 tint E27 dimming