



LED-SMD/COB Birnenform tint und Magenta SmartHome Starterset S1




Artikelnummer: **404054**

Artikelnummer:	404054
Lichtfarbe:	warmwhite 2700 K
Lichtstrom:	806 lm
Abstrahl-/Halbwertswinkel	240 °
Spannung/Stromart:	220-240 V AC 50/60 Hz
Leistungsaufnahme:	9 W
Energieverbrauch:	9 kWh/1000h
Energieeffizienzklasse:	A
Dimmbar mit externem Dimmer:	nein
Lebensdauer:	25000 h
Abmessungen:	60x120 mm
Sockel:	E27
Barcode:	
Charge:	<i>PRA0006987</i>

Das tint und Magenta SmartHome Starter Set ist der smarte Einstieg in dein vernetztes Zuhause. Somit bist du sofort startklar und das ohne weitere Zusatzkäufe. Schließe dazu die Magenta SmartHome Base ganz einfach an deinen WLAN-Router an, lade die kostenlose Magenta SmartHome App herunter und folge den Anweisungen in der App. Drehe die warmweißen LED-Leuchtmittel tint dimming ein, positioniere den SmartHome Tür-/Fensterkontakt magnetisch und verbinde alles ganz einfach mit der Magenta SmartHome App. Die SmartHome Base ist die Verbindung zwischen tint und der Magenta SmartHome App und sorgt dafür, dass alle Komponenten miteinander kommunizieren. Durch die Einbindung in Magenta SmartHome kannst du mit tint die Beleuchtung und dein Zuhause smart steuern. Dank der App-Steuerung sind viele weitere Funktionen möglich, wie zum Beispiel die Kontrolle von unterwegs oder die Zeitsteuerung, die die Beleuchtung zur gewünschten Zeit automatisch an- und wieder ausschaltet. Ebenso können auf Wunsch mehrere tint Produkte gruppiert und mit einem Klick gesteuert werden. Darüber hinaus kannst du weitere viele smarte Geräte unterschiedlicher Hersteller in Magenta SmartHome integrieren und ganz einfach per App steuern. Die Magenta SmartHome Base ist mit den Funkstandards Zigbee, HomeMatic, HomeMaticIP, DECT ULE und WLAN kompatibel. Dadurch stehen weitere Möglichkeiten zur Verfügung, unter anderem die Automatisierung smarter Regeln mit dem SmartHome Tür-/Fensterkontakt magnetisch oder einem SmartHome Bewegungsmelder innen – ein smartes Zuhause für eine hohe Energieeffizienz, mehr Sicherheit und Komfort.

- Smarter Einstieg mit tint und MagentaZuhause. Ein vernetztes Zuhause ohne weitere Zusatzkäufe. tint ist das smarte Lichtsystem von MÜLLER-LICHT. Die MagentaZuhause Base ist die Verbindung zwischen tint und der MagentaZuhause App und sorgt dafür, dass alle miteinander kommunizieren.
- Neben der Kontrolle von unterwegs und der Zeitsteuerung sind dank der App-Steuerung weitere smarte Funktionen möglich. Gruppiere beispielsweise mehrere tint Produkte und steuere diese gleichzeitig mit einem Klick oder lass dir dank des SmartHome Tür-/Fensterkontakts magnetisch beim unbefugten Öffnen einer Tür eine Push-Nachricht anzeigen.
- Integriere viele smarte Geräte unterschiedlicher Hersteller in MagentaZuhause und steuere diese ganz einfach per App oder per Sprache – ein smartes Zuhause für eine hohe Energieeffizienz, mehr Sicherheit und Komfort.
- 2x tint LED-Birnenform E27 dimming warmwhite von MÜLLER-LICHT: Schönes, warmweißes Licht (2700 K) für eine gemütliche Atmosphäre, 1x Magenta SmartHome Base, SmartHome Tür-/Fensterkontakt magnetisch
- Steuerbar per Sprachsteuerung, zum Beispiel über Telekom Smart Speaker mini oder über alle Amazon Alexa Echo-Geräte

DATENBLATT

Artikel	Elektrische Daten	Lichttechnische Daten	Produktmaße + Gewicht
Artikelvariante 404054 EPREL-Referenznummer 999768 Hersteller Müller-Licht Produktverpackung Stück 1 Abmessungen L=350 B=255 H=135 mm Transportverpackung Barcode1 4018412679482	Dimmbar mit externem Dimmer nein Elektrischer Leistungsfaktor > 0,50 Energieeffizienzklasse (Skala A bis G): F Gewichteter Verbrauch 9 kWh/1000h Lebensdauer Nominalwert 25000 h Leistungsaufnahme Nominalwert 9 W Nom. Stromstärke 55 mA Spannung Nominalwert 220-240 V Stromart AC Frequenz Nominalwert 50/60 Hz Verschiebungsfaktor (cos φ) 0,88 Batteriedetails Batterie CR 2450 Li Energizer	Farbkonsistenz initial < 6 Farbwertanteil X 0,459 Farbwertanteil Y 0,413 Farbtemperatur 2700 K Farbwiedergabeeigenschaft Ra ≥80 Abstrahl-/Halbwertswinkel 240 ° Lichtausbeute Nominalwert 90 lm/W Lichtfarbe warmwhite Lichtstrom Nominalwert 806 lm Lichtstromäquivalenz zu Inkandeszenz 60 W Spektrumbild  Leuchtdaten Memoryfunktion ja	Länge/Tiefe 60 mm Breite 60 mm Höhe 120 mm Gewicht 1100,00 g Produktarten Beleuchtungstechnologie LED Farblich abstimmbare Lichtquelle ja Vernetzte Lichtquelle ja Minimale Umgebungstemperatur -20 °C Maximale Umgebungstemperatur 24 °C Modell (Technisch) LED-A60 Nicht in Reflektoren betreiben ja Sockel E27 Inverkehrbringer Müller-Licht Marke Müller-Licht CE Kennzeichnung ja Garantieprodukt nein Lieferumfang tint und Magenta SmartHome Starterset S1, Bedienungsanleitung, Montagematerial, 1 SmartHome Base, 1 Tür-/Fensterkontakt magnetisch, 2 tint E27 dimming