



LED-SMD/COB Birnenform tint und Magenta SmartHome Starter Set S2




Artikelnummer: **404055**

Artikelnummer:	404055
Lichtfarbe:	warmwhite 2700 K
Lichtstrom:	470 lm
Abstrahl-/Halbwertswinkel	240 °
Spannung/Stromart:	220-240 V AC 50/60 Hz
Leistungsaufnahme:	4,50 W
Energieverbrauch:	5 kWh/1000h
Energieeffizienzklasse:	A G F
Dimmbar mit externem Dimmer:	nein
Lebensdauer:	15000 h
Abmessungen:	120x60 mm
Sockel:	E27
Barcode:	4018412679499
Charge:	EB0000000

Das tint und Magenta SmartHome Starter Set ist der smarte Einstieg in dein vernetztes Zuhause. Somit bist du sofort startklar und das ohne weitere Zusatzkäufe. Schließe dazu die Magenta SmartHome Base ganz einfach an einen WLAN-Router an, lade die kostenlose Magenta SmartHome App herunter und folge den Anweisungen in der App. Drehe die warmweißen LED-Leuchtmittel tint dimming ein, positioniere den SmartHome Tür-/Fensterkontakt magnetisch und verbinde alles ganz einfach mit der Magenta SmartHome App. Die SmartHome Base ist die Verbindung zwischen tint und der Magenta SmartHome App und sorgt dafür, dass alle Komponenten miteinander kommunizieren. Durch die Einbindung in Magenta SmartHome kannst du mit tint die Beleuchtung und dein Zuhause smart steuern. Dank der App-Steuerung sind viele weitere Funktionen möglich, wie zum Beispiel die Kontrolle von unterwegs oder die Zeitsteuerung, die die Beleuchtung zur gewünschten Zeit automatisch an- und wieder ausschaltet. Ebenso können auf Wunsch mehrere tint Produkte gruppiert und mit einem Klick gesteuert werden. Darüber hinaus kannst du weitere viele smarte Geräte unterschiedlicher Hersteller in Magenta SmartHome integrieren und ganz einfach per App steuern. Die Magenta SmartHome Base ist mit den Funkstandards Zigbee, HomeMatic, HomeMaticIP, DECT ULE und WLAN kompatibel. Dadurch stehen weitere Möglichkeiten zur Verfügung unter anderem die Automatisierung smarter Regeln mit dem SmartHome Tür-/Fensterkontakt magnetisch oder einem SmartHome Bewegungsmelder innen – ein smartes Zuhause für eine hohe Energieeffizienz, mehr Sicherheit und Komfort.

- Smarter Einstieg mit tint und MagentaZuhause. Ein vernetztes Zuhause ohne weitere Zusatzkäufe. tint ist das smarte Lichtsystem von MÜLLER-LICHT. Die MagentaZuhause Base ist die Verbindung zwischen tint und der MagentaZuhause App und sorgt dafür, dass alle miteinander kommunizieren.
- Neben der Kontrolle von unterwegs und der Zeitsteuerung sind dank der App-Steuerung weitere smarte Funktionen möglich. Gruppiere beispielsweise mehrere tint Produkte und steuere diese gleichzeitig mit einem Klick oder lass dir dank des SmartHome Tür-/Fensterkontakts magnetisch beim unbefugten Öffnen einer Tür eine Push-Nachricht anzeigen.
- Integriere viele smarte Geräte unterschiedlicher Hersteller in MagentaZuhause und steuere diese ganz einfach per App oder per Sprache – ein smartes Zuhause für eine hohe Energieeffizienz, mehr Sicherheit und Komfort.
- 2x tint LED-Birnenform E27 Retro dimming warmwhite von MÜLLER-LICHT: Schönes, warmweißes Licht (2700 K) für eine gemütliche Atmosphäre, 1x Magenta SmartHome Base, SmartHome Tür-/Fensterkontakt magnetisch
- Steuerbar per Sprachsteuerung, zum Beispiel über Telekom Smart Speaker mini oder über alle Amazon Alexa Echo-Geräte

DATENBLATT

Artikel	Elektrische Daten	Lichttechnische Daten	Produktmaße + Gewicht
Artikelvariante 404055	Dimmbar mit externem Dimmer nein	Farbkonsistenz initial < 6	Länge/Tiefe 120 mm
Barcode 4018412679499	Elektrischer Leistungsfaktor > 0,52	Farbwertanteil X 0,436	Breite 60 mm
EPREL-Referenznummer 999771	Energieeffizienzklasse (Skala A bis G): F	Farbwertanteil Y 0,393	Höhe 60 mm
Hersteller Müller-Licht	Gewichteter Verbrauch 5 kWh/1000h	Farbtemperatur 2700 K	Gewicht 1100,00 g
Produktverpackung	Lebensdauer Nominalwert 15000 h	Farbwiedergabeigenschaft Ra ≥80	Produktdaten
Type Colorbox	Leistungsaufnahme Nominalwert 4,50 W	Abstrahl-/Halbwertswinkel 240 °	Beleuchtungstechnologie LED
Barcode1 4018412679499	Leistungsaufnahme Bereitschaftszustand 0,50 W	Lichtausbeute Nominalwert 104 lm/W	Vernetzte Lichtquelle ja
Stück 1	Leistungsaufnahme vernetzter Bereitschaftszustand 0,50 W	Lichtfarbe warmwhite	Minimale Umgebungstemperatur -20 °C
Abmessungen L=350 B=255 H=135 mm	Nom. Stromstärke 35 mA	Lichtstrom Nominalwert 470 lm	Maximale Umgebungstemperatur 24 °C
Gewicht 1800,00 g	Spannung Nominalwert 220-240 V	Lichtstromäquivalenz zu Inkandeszenz 40 W	Modell (Technisch) LED-A60
Transportverpackung	Stromart AC	Spektrumbild	Nicht in Reflektoren betreiben ja
Barcode1 4018412679499	Frequenz Nominalwert 50/60 Hz		Sockel E27
	Verschiebungsfaktor (cos φ) 0,88	Leuchtdaten	Inverkehrbringer Müller-Licht
		Memoryfunktion ja	Marke Müller-Licht
			CE Kennzeichnung ja
			Garantieprodukt nein
			Lieferumfang tint und Magenta SmartHome Starter Set S2, Bedienungsanleitung, Montageanleitung, 1 SmartHome Base, 1 Tür-/Fensterkontakt magnetisch, 2 tint E27 dimming