



LED-SMD/COB Birnenform tint und Magenta SmartHome Starter Set M




Artikelnummer: **404056**

Artikelnummer:	404056
Lichtfarbe:	tint white (2700-6500K) 2700 K
Lichtstrom:	806 lm
Abstrahl-/Halbwertsinkel	
Spannung/Stromart:	220-240 V AC 50/60 Hz
Leistungsaufnahme:	9 W
Energieverbrauch:	9 kWh/1000h
Energieeffizienzklasse:	A F
Dimmbar mit externem Dimmer:	nein
Lebensdauer:	25000 h
Abmessungen:	60x120 mm
Sockel:	E27
Barcode:	
Charge:	<i>PRA0005658</i>

Das tint und Magenta SmartHome Starter Set ist der smarte Einstieg in dein vernetztes Zuhause. Somit bist du sofort startklar und das ohne weitere Zusatzkäufe. Schließe dazu die Magenta SmartHome Base ganz einfach an deinen WLAN-Router an, lade die kostenlose Magenta SmartHome App herunter und folge den Anweisungen in der App. Drehe die tint LED-Leuchtmittel white ein, positioniere den SmartHome Tür-/Fensterkontakt magnetisch und schalte vorhandene Leuchten mithilfe des tint Smart Power Strips smart ein und aus. Verbinde alles ganz einfach mit der Magenta SmartHome App. Die Magenta SmartHome Base ist die Verbindung zwischen tint und der Magenta SmartHome App und sorgt dafür, dass alle Komponenten miteinander kommunizieren. Durch die Einbindung in Magenta SmartHome kannst du mit tint die Beleuchtung und dein Zuhause smart steuern. Dank der App-Steuerung sind viele weitere Funktionen möglich, wie zum Beispiel die Kontrolle von unterwegs oder die Zeitsteuerung, die die Beleuchtung zur gewünschten Zeit automatisch an- und wieder ausschaltet. Ebenso können auf Wunsch mehrere tint Produkte gruppiert und mit einem Klick gesteuert werden. Darüber hinaus kannst du weitere viele smarte Geräte unterschiedlicher Hersteller in Magenta SmartHome integrieren und ganz einfach per App steuern. Die Magenta SmartHome Base ist mit den Funkstandards Zigbee, HomeMatic, HomeMaticIP, DECT ULE und WLAN kompatibel. Dadurch stehen weitere Möglichkeiten zur Verfügung unter anderem die Automatisierung smarter Regeln mit dem SmartHome Tür-/Fensterkontakt magnetisch oder einem SmartHome Bewegungsmelder innen – ein smartes Zuhause für eine hohe Energieeffizienz, mehr Sicherheit und Komfort.

- Smarter Einstieg mit tint und MagentaZuhause Ein vernetztes Zuhause ohne weitere Zusatzkäufe. tint ist das smarte Lichtsystem von MÜLLER-LICHT. Die Magenta SmartHome Base ist die Verbindung zwischen tint und der Magenta SmartHome App und sorgt dafür, dass alle miteinander kommunizieren.
- Neben der Kontrolle von unterwegs und der Zeitsteuerung sind dank der App-Steuerung weitere smarte Funktionen möglich. Gruppiere beispielsweise mehrere tint Produkte und steuere diese gleichzeitig mit einem Klick oder lass dich dank des SmartHome Tür-/Fensterkontakts magnetisch beim unbefugten Öffnen einer Tür eine Push-Nachricht anzeigen.
- Integriere viele smarte Geräte unterschiedlicher Hersteller in MagentaZuhause und steuere diese ganz einfach per App oder per Sprache – ein smartes Zuhause für eine hohe Energieeffizienz, mehr Sicherheit und Komfort.
- 3x tint LED-Birnenform E27 white von MÜLLER-LICHT: Weißtöne von warmweißem Licht (2700 K) bis hin zu aktivierendem Tageslicht (6500 K), 1x tint Smart Power Strip von MÜLLER-LICHT, 1x Magenta SmartHome Base, SmartHome Tür-/Fensterkontakt magnetisch
- Steuerbar per Sprachsteuerung, zum Beispiel über Telekom Smart Speaker Mini oder über alle Amazon Alexa Echo-Geräte

DATENBLATT

Artikel		Elektrische Daten		Lichttechnische Daten		Produktmaße + Gewicht	
Artikelvariante	404056	Dimmbar mit externem Dimmer	nein	Farbkonsistenz initial	< 6	Länge/Tiefe	60 mm
Hersteller	Müller-Licht	Elektrischer Leistungsfaktor	> 0,50	Farbwertanteil X	0,466	Breite	60 mm
Produktverpackung		Energieeffizienzklasse	(Skala A bis G): F	Farbwertanteil Y	0,452	Höhe	120 mm
Stück	1	Gewichteter Verbrauch	9 kWh/1000h	Farbtemperatur	2700 K	Gewicht	1800,00 g
Abmessungen	L=350 B=255 H=135 mm	Lebensdauer Nominalwert	25000 h	Farbwiedergabeeigenschaft Ra	≥80	Produktdaten	
		Leistungsaufnahme Nominalwert	9 W	Lichtausbeute Nominalwert	90 lm/W	Beleuchtungstechnologie	LED
		Nom. Stromstärke	55 mA	Lichtfarbe	tint white (2700-6500K)	Farblich abstimmbare Lichtquelle	ja
		Spannung Nominalwert	220-240 V	Lichtstrom Nominalwert	806 lm	Vernetzte Lichtquelle	ja
		Stromart	AC	Lichtstromäquivalenz zu Inkandeszenz	60 W	Minimale Umgebungstemperatur	-20 °C
		Frequenz Nominalwert	50/60 Hz	Spektrumbild		Maximale Umgebungstemperatur	35 °C
		Verschiebungsfaktor (cos φ)	0,88			Modell (Technisch)	LED-A60
		Batteriedetails				Nicht in Reflektoren betreiben	ja
		Enthaltene Anzahl	1			Sockel	E27
		Batterie	CR 2450 Li Energizer			Inverkehrbringer	Müller-Licht
						Marke	Müller-Licht
						CE Kennzeichnung	ja
						Garantieprodukt	nein
						Lieferumfang	tint und Magenta SmartHome Starter Set M, Bedienungsanleitung, Montagematerial, 1 SmartHome Base, 1 Tür-/Fensterkontakt magnetisch, 3 tint E27 white, 1 tint Smart Power Strip