

## LED-SMD/COB Birnenform tint und Magenta SmartHome Starter Set M



Artikelnummer: **404056**

Artikelnummer:	404056
Lichtfarbe:	<b>tint white (2700-6500K) 2700 K</b>
Lichtstrom:	<b>806 lm</b>
Abstrahl-/Halbwertswinkel	
Spannung/Stromart:	<b>220-240 V AC 50/60 Hz</b>
Leistungsaufnahme:	<b>9 W</b>
Energieverbrauch:	<b>9 kWh/1000h</b>
Energieeffizienzklasse:	<b>A</b>
Dimmbar mit externem Dimmer:	<b>nein</b>
Lebensdauer:	<b>25000 h</b>
Abmessungen:	<b>60x120 mm</b>
Sockel:	<b>E27</b>
Barcode:	
Charge:	<b>PRA0006278</b>

Das tint und Magenta SmartHome Starter Set ist der smarte Einstieg in dein vernetztes Zuhause. Somit bist du sofort startklar und das ohne weitere Zusatzkäufe. Schließe dazu die Magenta SmartHome Base ganz einfach an deinen WLAN-Router an, lade die kostenlose Magenta SmartHome App herunter und folge den Anweisungen in der App. Drehe die tint LED-Leuchtmittel white ein, positioniere den SmartHome Tür-/Fensterkontakt magnetisch und schalte vorhandene Leuchten mithilfe des tint Smart Power Strips smart ein und aus. Verbinde alles ganz einfach mit der Magenta SmartHome App. Die Magenta SmartHome Base ist die Verbindung zwischen tint und der Magenta SmartHome App und sorgt dafür, dass alle Komponenten miteinander kommunizieren. Durch die Einbindung in Magenta SmartHome kannst du mit tint die Beleuchtung und dein Zuhause smart steuern. Dank der App-Steuerung sind viele weitere Funktionen möglich, wie zum Beispiel die Kontrolle von unterwegs oder die Zeitsteuerung, die die Beleuchtung zur gewünschten Zeit automatisch an- und wieder ausschaltet. Ebenso können auf Wunsch mehrere tint Produkte gruppiert und mit einem Klick gesteuert werden. Darüber hinaus kannst du weitere viele smarte Geräte unterschiedlicher Hersteller in Magenta SmartHome integrieren und ganz einfach per App steuern. Die Magenta SmartHome Base ist mit den Funkstandards Zigbee, HomeMatic, HomeMaticIP, DECT ULE und WLAN kompatibel. Dadurch stehen weitere Möglichkeiten zur Verfügung unter anderem die Automatisierung smarterer Regeln mit dem SmartHome Tür-/Fensterkontakt magnetisch oder einem SmartHome Bewegungsmelder innen - ein smartes Zuhause für eine hohe Energieeffizienz, mehr Sicherheit und Komfort.

- Smarter Einstieg mit tint und MagentaZuhause Ein vernetztes Zuhause ohne weitere Zusatzkäufe. tint ist das smarte Lichtsystem von MÜLLER-LICHT. Die Magenta SmartHome Base ist die Verbindung zwischen tint und der Magenta SmartHome App und sorgt dafür, dass alle miteinander kommunizieren.
- Neben der Kontrolle von unterwegs und der Zeitsteuerung sind dank der App-Steuerung weitere smarte Funktionen möglich. Gruppiere beispielsweise mehrere tint Produkte und steuere diese gleichzeitig mit einem Klick oder lass dich dank des SmartHome Tür-/Fensterkontakts magnetisch beim unbefugten Öffnen einer Tür eine Push-Nachricht anzeigen.
- Integriere viele smarte Geräte unterschiedlicher Hersteller in MagentaZuhause und steuere diese ganz einfach per App oder per Sprache - ein smartes Zuhause für eine hohe Energieeffizienz, mehr Sicherheit und Komfort.
- 3x tint LED-Birnenform E27 white von MÜLLER-LICHT: Weißtöne von warmweißem Licht (2700 K) bis hin zu aktivierendem Tageslicht (6500 K), 1x tint Smart Power Strip von MÜLLER-LICHT, 1x Magenta SmartHome Base, SmartHome Tür-/Fensterkontakt magnetisch
- Steuerbar per Sprachsteuerung, zum Beispiel über Telekom Smart Speaker Mini oder über alle Amazon Alexa Echo-Geräte

### DATENBLATT

Artikel	Elektrische Daten	Lichttechnische Daten	Produktmaße + Gewicht
Artikelvariante: 404056	Dimmbar mit externem Dimmer: nein	Farbkonsistenz initial: < 6	Länge/Tiefe: 60 mm
Hersteller: Müller-Licht	Elektrischer Leistungsfaktor: > 0,50	Farbwertanteil X: 0,466	Breite: 60 mm
<b>Produktverpackung</b>	Energieeffizienzklasse (Skala A bis G): F	Farbwertanteil Y: 0,452	Höhe: 120 mm
Stück: 1	Gewichteter Verbrauch: 9 kWh/1000h	Farbtemperatur: 2700 K	Gewicht: 1800,00 g
Abmessungen: L=350 B=255 H=135 mm	Lebensdauer Nominalwert: 25000 h	Farbwiedergabeeigenschaft Ra: ≥80	<b>Produktarten</b>
	Leistungsaufnahme Nominalwert: 9 W	Lichtausbeute Nominalwert: 90 lm/W	Beleuchtungstechnologie: LED
	Nom. Stromstärke: 55 mA	Lichtfarbe: tint white (2700-6500K)	Farblich abstimmbare Lichtquelle: ja
	Spannung Nominalwert: 220-240 V	Lichtstrom Nominalwert: 806 lm	Vernetzte Lichtquelle: ja
	Stromart: AC	Lichtstromäquivalenz zu Inkandeszenz: 60 W	Minimale Umgebungstemperatur: -20 °C
	Frequenz Nominalwert: 50/60 Hz	Spektrumbild:	Maximale Umgebungstemperatur: 35 °C
	Verschiebungsfaktor (cos φ): 0,88	<b>Leuchtdaten</b>	Modell (Technisch): LED-A60
<b>Batteriedetails</b>	Enthaltene Anzahl: 1	Memoryfunktion: ja	Nicht in Reflektoren betreiben: ja
Batterie: CR 2450 Li Energizer			Sockel: E27
			Inverkehrbringer: Müller-Licht
			Marke: Müller-Licht
			CE Kennzeichnung: ja
			Garantieprodukt: nein
			Lieferumfang: tint und Magenta SmartHome Starter Set M, Bedienungsanleitung, Montagematerial, 1 SmartHome Base, 1 Tür-/Fensterkontakt magnetisch, 3 tint E27 white, 1 tint Smart Power Strip