



LED-SMD/COB Birnenform tint und Magenta SmartHome Starter Set L



Artikelnummer: **404057**

Artikelnummer:	404057
Lichtfarbe:	tint white (2700-6500K) 2700 K
Lichtstrom:	806 lm
Abstrahl-/Halbwertswinkel	240 °
Spannung/Stromart:	220-240 V AC 50/60 Hz
Leistungsaufnahme:	9 W
Energieverbrauch:	9 kWh/1000h
Energieeffizienzklasse:	A
Dimmbar mit externem Dimmer:	nein
Lebensdauer:	25000 h
Abmessungen:	60x120 mm
Sockel:	E27
Barcode:	4018412679512
Charge:	EB000000

Das tint und Magenta SmartHome Starter Set ist der smarte Einstieg in dein vernetztes Zuhause. Somit bist du sofort startklar und das ohne weitere Zusatzkäufe. Schließe dazu die Magenta SmartHome Base ganz einfach an deinen WLAN-Router an, lade die kostenlose Magenta SmartHome App herunter und folge den Anweisungen in der App. Drehe die tint LED-Leuchtmittel white ein. Erlebe indirekte Beleuchtung mit dem tint LED-Strip white+color. Schalte vorhandene Leuchten mithilfe des tint Smart Power Strips smart ein und aus und verbinde alles ganz einfach mit der Magenta SmartHome App. Starte direkt mit der Sprachsteuerung dank des Telekom Smart Speakers mini oder schalte mit dem SmartHome Bewegungsmelder innen dein Licht automatisch ein und erkenne fremde Bewegungen in deinem Zuhause. Die Magenta SmartHome App sorgt in Kombination mit der SmartHome Base dafür, dass alle Komponenten miteinander kommunizieren. Durch die Einbindung in Magenta SmartHome kannst du mit tint die Beleuchtung und dein Zuhause smart steuern. Dank der App-Steuerung sind viele weitere Funktionen möglich, wie zum Beispiel die Kontrolle von unterwegs oder die Zeitsteuerung, die die Beleuchtung zur gewünschten Zeit automatisch an- und wieder ausschaltet. Ebenso können auf Wunsch mehrere tint Produkte gruppiert und mit einem Klick gesteuert werden. Darüber hinaus kannst du weitere viele smarte Geräte unterschiedlicher Hersteller in Magenta SmartHome integrieren und ganz einfach per App steuern. Die Magenta SmartHome Base ist mit den Funkstandards Zigbee, HomeMatic, HomeMaticIP, DECT ULE und WLAN kompatibel. Dadurch stehen weitere Möglichkeiten zur Verfügung unter anderem die Automatisierung smarter Regeln mit einem SmartHome Tür-/Fensterkontakt magnetisch oder dem SmartHome Bewegungsmelder innen – ein smartes Zuhause für eine hohe Energieeffizienz, mehr Sicherheit und Komfort.

- Smarter Einstieg mit tint und Magenta SmartHome. Ein vernetztes Zuhause ohne weitere Zusatzkäufe. tint ist das smarte Lichtsystem von MÜLLER-LICHT. Die Magenta SmartHome Base ist die Verbindung zwischen tint und der Magenta SmartHome App und sorgt dafür, dass alle miteinander kommunizieren.
- Neben der Kontrolle von unterwegs und der Zeitsteuerung sind dank der App-Steuerung weitere smarte Funktionen möglich. Gruppierere beispielsweise mehrere tint Produkte und steuere diese gleichzeitig mit einem Klick oder lass dir dank des SmartHome Bewegungsmelders innen bei unbefugten Bewegungen in deinem Zuhause eine Push-Nachricht anzeigen.
- Integriere viele smarte Geräte unterschiedlicher Hersteller in MagentaZuhause und steuern sie diese ganz einfach per App oder per Sprache – ein smartes Zuhause für eine hohe Energieeffizienz, mehr Sicherheit und Komfort.
- 3x tint LED-Birnenform E27 white von MÜLLER-LICHT, 1x tint LED-Strip white+color von MÜLLER-LICHT, 1x tint Smart Power Strip von MÜLLER-LICHT, 1x Magenta SmartHome Base, 1x Magenta Smart Speaker mini, 1x Magenta SmartHome Bewegungsmelder innen
- Steuerbar per Sprachsteuerung, zum Beispiel über Telekom Smart Speaker Mini oder über alle Amazon Alexa Echo-Geräte

DATENBLATT

Artikel	Elektrische Daten	Lichttechnische Daten	Produktmaße + Gewicht
Artikelvariante: 404057	Dimmbar mit externem Dimmer: nein	Farbkonsistenz initial: < 6	Länge/Tiefe: 60 mm
Barcode Verpackungseinheit: 4018412679512	Elektrischer Leistungsfaktor: > 0,50	Farbwertanteil X: 0,459	Breite: 60 mm
Hersteller: Müller-Licht	Energieeffizienzklasse (Skala A bis G): F	Farbwertanteil Y: 0,413	Höhe: 120 mm
Produktverpackung	Gewichteter Verbrauch: 9 kWh/1000h	Farbtemperatur: 2700 K	Gewicht: 2500,00 g
Type: Colorbox	Lebensdauer Nominalwert: 25000 h	Farbwiedergabeeigenschaft Ra: ≥80	Produktdaten
Barcode1: 4018412679512	Leistungsaufnahme Nominalwert: 9 W	Abstrahl-/Halbwertswinkel: 240 °	Beleuchtungstechnologie: LED
Stück: 1	Nom. Stromstärke: 55 mA	Lichtausbeute Nominalwert: 90 lm/W	Farblich abstimmbare Lichtquelle: ja
Abmessungen: L=325 B=325 H=280 mm	Spannung Nominalwert: 220-240 V	Lichtfarbe: tint white (2700-6500K)	Vernetzte Lichtquelle: ja
Transportverpackung	Stromart: AC	Lichtstrom Nominalwert: 806 lm	Minimale Umgebungstemperatur: -20 °C
Barcode1: 4018412679512	Frequenz Nominalwert: 50/60 Hz	Lichtstromäquivalenz zu Inkandeszenz: 60 W	Maximale Umgebungstemperatur: 35 °C
Abmessungen: L=325 B=325 H=280 mm	Verschiebungsfaktor (cos φ): 0,88	Spektrumbild	Modell (Technisch): LED-A60
	Batteriedetails		Nicht in Reflektoren betreiben: ja
	Enthaltene Anzahl: 1	Leuchtdaten	Sockel: E27
	Batterie: C	Memoryfunktion: ja	Inverkehrbringer: Müller-Licht
			Marke: Müller-Licht
			CE Kennzeichnung: ja
			Garantieprodukt: nein
			Lieferumfang: tint und Magenta SmartHome Starter Set L, Bedienungsanleitung, Montageanleitung, 1 SmartHome Base, 1 Bewegungsmelder, 3 tint E27 white, 1 tint Smart Power Strip, 1 tint Indoor-Strip white+color, 1 Magenta Smart Speaker mini