



LED-SMD/COB Birnenform tint und Magenta SmartHome Starter Set L




Artikelnummer: **404057**

Artikelnummer:	404057
Lichtfarbe:	tint white (2700-6500K) 2700 K
Lichtstrom:	806 lm
Abstrahl-/Halbwertswinkel	240 °
Spannung/Stromart:	220-240 V AC 50/60 Hz
Leistungsaufnahme:	9 W
Energieverbrauch:	9 kWh/1000h
Energieeffizienzklasse:	A F
Dimmbar mit externem Dimmer:	nein
Lebensdauer:	25000 h
Abmessungen:	60x120 mm
Sockel:	E27
Barcode:	
Charge:	PRA0006659

Das tint und Magenta SmartHome Starter Set ist der smarte Einstieg in dein vernetztes Zuhause. Somit bist du sofort startklar und das ohne weitere Zusatzkäufe. Schließe dazu die Magenta SmartHome Base ganz einfach an deinen WLAN-Router an, lade die kostenlose Magenta SmartHome App herunter und folge den Anweisungen in der App. Drehe die tint LED-Leuchtmittel white ein. Erlebe indirekte Beleuchtung mit dem tint LED-Strip white+color. Schalte vorhandene Leuchten mithilfe des tint Smart Power Strips smart ein und aus und verbinde alles ganz einfach mit der Magenta SmartHome App. Starte direkt mit der Sprachsteuerung dank des Telekom Smart Speakers mini oder schalte mit dem SmartHome Bewegungsmelder innen dein Licht automatisch ein und erkenne fremde Bewegungen in deinem Zuhause. Die Magenta SmartHome App sorgt in Kombination mit der SmartHome Base dafür, dass alle Komponenten miteinander kommunizieren. Durch die Einbindung in Magenta SmartHome kannst du mit tint die Beleuchtung und dein Zuhause smart steuern. Dank der App-Steuerung sind viele weitere Funktionen möglich, wie zum Beispiel die Kontrolle von unterwegs oder die Zeitsteuerung, die die Beleuchtung zur gewünschten Zeit automatisch an- und wieder ausschaltet. Ebenso können auf Wunsch mehrere tint Produkte gruppiert und mit einem Klick gesteuert werden. Darüber hinaus kannst du weitere viele smarte Geräte unterschiedlicher Hersteller in Magenta SmartHome integrieren und ganz einfach per App steuern. Die Magenta SmartHome Base ist mit den Funkstandards Zigbee, HomeMatic, HomeMaticIP, DECT ULE und WLAN kompatibel. Dadurch stehen weitere Möglichkeiten zur Verfügung unter anderem die Automatisierung smarter Regeln mit einem SmartHome Tür-/Fensterkontakt magnetisch oder dem SmartHome Bewegungsmelder innen – ein smartes Zuhause für eine hohe Energieeffizienz, mehr Sicherheit und Komfort.

- Smarter Einstieg mit tint und Magenta SmartHome. Ein vernetztes Zuhause ohne weitere Zusatzkäufe. tint ist das smarte Lichtsystem von MÜLLER-LICHT. Die Magenta SmartHome Base ist die Verbindung zwischen tint und der Magenta SmartHome App und sorgt dafür, dass alle miteinander kommunizieren.
- Neben der Kontrolle von unterwegs und der Zeitsteuerung sind dank der App-Steuerung weitere smarte Funktionen möglich. Gruppiere beispielsweise mehrere tint Produkte und steuere diese gleichzeitig mit einem Klick oder lass dir dank des SmartHome Bewegungsmelders innen bei unbefugten Bewegungen in deinem Zuhause eine Push-Nachricht anzeigen.
- Integriere viele smarte Geräte unterschiedlicher Hersteller in MagentaZuhause und steuern sie diese ganz einfach per App oder per Sprache – ein smartes Zuhause für eine hohe Energieeffizienz, mehr Sicherheit und Komfort.
- 3x tint LED-Birnenform E27 white von MÜLLER-LICHT, 1x tint LED-Strip white+color von MÜLLER-LICHT, 1x tint Smart Power Strip von MÜLLER-LICHT, 1x Magenta SmartHome Base, 1x Magenta Smart Speaker mini, 1x Magenta SmartHome Bewegungsmelder innen
- Steuerbar per Sprachsteuerung, zum Beispiel über Telekom Smart Speaker Mini oder über alle Amazon Alexa Echo-Geräte

DATENBLATT

Artikel		Elektrische Daten		Lichttechnische Daten		Produktmaße + Gewicht	
Artikelvariante	404057	Dimmbar mit externem Dimmer	nein	Farbkonsistenz initial	< 6	Länge/Tiefe	60 mm
Hersteller	Müller-Licht	Elektrischer Leistungsfaktor	> 0,50	Farbwertanteil X	0,459	Breite	60 mm
Produktverpackung		Energieeffizienzklasse	(Skala A bis G): F	Farbwertanteil Y	0,413	Höhe	120 mm
Stück	1	Gewichteter Verbrauch	9 kWh/1000h	Farbtemperatur	2700 K	Gewicht	2500,00 g
Abmessungen	L=325 B=325 H=280 mm	Lebensdauer Nominalwert	25000 h	Farbwiedergabeigenschaft Ra	≥80	Produktdaten	
Transportverpackung		Leistungsaufnahme Nominalwert	9 W	Abstrahl-/Halbwertswinkel	240 °	Beleuchtungstechnologie	LED
Barcode1	4018412679512	Nom. Stromstärke	55 mA	Lichtausbeute Nominalwert	90 lm/W	Farblich abstimmbare Lichtquelle	ja
Abmessungen	L=325 B=325 H=280 mm	Spannung Nominalwert	220-240 V	Lichtfarbe	tint white (2700-6500K)	Vernetzte Lichtquelle	ja
		Stromart	AC	Lichtstrom Nominalwert	806 lm	Minimale Umgebungstemperatur	-20 °C
		Frequenz Nominalwert	50/60 Hz	Lichtstromäquivalenz zu Inkandescenz	60 W	Maximale Umgebungstemperatur	35 °C
		Verschiebungsfaktor (cos φ)	0,88	Spektrumbild		Modell (Technisch)	LED-A60
		Batteriedetails				Nicht in Reflektoren betreiben	ja
		Enthaltene Anzahl	1			Sockel	E27
		Batterie	CR 123A Energizer			Inverkehrbringer	Müller-Licht
						Marke	Müller-Licht
						CE Kennzeichnung	ja
						Garantieprodukt	nein
						Lieferumfang	tint und Magenta SmartHome Starter Set L, Bedienungsanleitung, Montagematerial, 1 SmartHome Base, 1 Bewegungsmelder, 3 tint E27 white, 1 tint Smart Power Strip, 1 tint Indoor-Strip white+color, 1 Magenta Smart Speaker mini